

T-MOD3-U5



SOLARIX – OSTATNÍ

T-mod rozdvojky

Podporované protokoly

Počet portů

Min. životnost portu

Krytí kontaktů

Materiál nekovových částí

Barva těla zásuvky:

Skladovací teplota

Provozní teplota

Max. provozní vlhkost

100BASE-T a nižší

2 x RJ45

750 zapojení/odpojení

30 μ zlata a 100 μ niklu

FR plast UV94-0

bílá

-40 až +70 °C

-30 až +60 °C

93 %

Pomocí T-mod adaptérů lze rozdělit jeden port strukturované kabeláže na dva samostatně fungující porty. Kabelážní systém Solarix nabízí následující typy těchto rozdvojek:

(1.) T-MOD3-U1 – rozdělí jeden port na dva telefonní porty,
(2.) T-MOD3-U4 – rozdělí jeden port na počítačový port a telefonní port, (3.) T-MOD3-U5 – rozdělí jeden port na dva počítačové porty. Pozor, tyto rozdvojky je vždy nutné používat v páru: jednu na straně zásuvky uživatelského pracoviště a druhou na straně patch panelu v rozvaděči – tj. do aktivního zařízení (switch a síťová karta) vždy musí pro každého uživatele vést samostatný patch kabel. Zapojení pouze jednoho T-mod adaptéru ať již na straně zásuvky nebo straně patch panelu, rozbočení portu nezajistí.

Označení

T-MOD3-U1

T-MOD3-U4

T-MOD3-U5

Popis

Rozdvojka telefon/telefon 2 x RJ45

Rozdvojka počítač/telefon 2 x RJ45

Rozdvojka počítač/počítač 2 x RJ45

T-MOD3-U1



T-MOD3-U4

