



PATIENT REGISTRATION FORM

PLR (PPT)

Today's Date: 4/20/2022

PATIENT INFORMATION					
Patient's last name: Constance	First: PJ	Middle: (Initial)	Last: (Choose an item)		Marital status: Married
Is this your legal name?	If not, what is your legal name?		Former name:	Birth date:	Age:
<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	[Legal Name]		[Former Name]	5/2/1975	Age: [] to []
Address: [Address] P.O. Box, City, ST ZIP Code					
Social security no.:	Home phone no.:		Mobile phone no.:		
[SSN]	[Phone]		[717] 786-0245		
Occupation:	Employer:		Employer phone no.:		
[Occupation]	[Employer]		[Phone]		
Choose clinic because/referred to clinic by: (Please choose one option) <input checked="" type="checkbox"/> Dr. T. Smith <input type="checkbox"/> Other					
Other family members seen here: (Other patients)					
OTHER MEDICAL INFORMATION					
Person responsible for bill:	Birth date:	Address (if different):		Home phone no.:	
(Responsible party)	[Birthdate]	[Address]		[Phone]	
Is this person a patient here?	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		Is this patient covered by insurance? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
Occupation:	Employer:	Employer address:		Employer phone no.:	
[Occupation]	[Employer]	[Address]		[Phone]	
Please indicate primary insurance: (Choose an item) Other: (Other insurance)					
Subscriber's name:	Subscriber's U.S. no.:	Birth date:	Group no.:	Policy no.:	Co-payment:
[Name]	[SSN]	[Birthdate]	[Group #]	[Policy #]	[Co-pay]
Patient's relationship to subscriber: (Choose an item) Other: (Relationship to subscriber)					
Name of secondary insurance (if applicable):	Subscriber's name:	Group no.:	Policy no.:		
[Name]	[Name]	[Group #]	[Policy #]		
Patient's relationship to subscriber: (Choose an item) Other: (Relationship to subscriber)					
IN CASE OF EMERGENCY					
Name of emergency contact (print name and address):			Relationship to patient:	Home phone no.:	Work phone no.:
[Name and Address]			[Relationship]	[Phone]	[Phone]

Printed on 100% recycled paper using soy-based ink. All trademarks and service marks are the property of their respective owners. Insurance benefits are paid directly to the physician. I understand that I am financially responsible for my portion of the bill. I authorize my insurance company to release any information required to process my claim.

Mobilní tiskárny A4 vyvinuté pro tisk na cestách

PJ-822 / PJ-823 / PJ-862 / PJ-863 / PJ-883 Data Sheet

Tiskárny určené všude tam, kde je nejvíce potřebujete

Řada mobilních tiskáren PJ nabízí odolné mobilní tiskové řešení na cestách pro prodej, servis, logistiku a dále pro členy bezpečnostních i pohotovostních služeb. Rozhraní Bluetooth, Wi-Fi a USB-C se pohodlně spojí s chytrými telefony, tablety a notebooky.

Důležité vlastnosti:

- **Kompaktní a odolná konstrukce**
- **Rychlost tisku až do 13,5 str./min.**
- **Volba možnosti připojení: USB-C, NFC, Bluetooth a Wi-Fi**
- **Li-ion akumulátor s kapacitou tisku až 600 stran A4¹**
- **Kompatibilita s AirPrint a Mopria™ pro přímý tisk bez použití ovladačů tiskárny²**



Obecné

Obsah balení	USB kabel (typ A - typ C) Stručný návod k obsluze Čistící list
Podpora jazyků	Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, portugalština dánština, holandština, norština, finština, švédština

Rozměry a hmotnost

Bez obalu	255 mm(š) x 55 mm(h) x 30 mm(v) 610 g s akumulátorem ³ 480 g s adaptérem do slotu akumulátoru 430 g bez akumulátoru
-----------	---

Parametry

Metoda tisku	Přímá termální
Rozlišení tisku	PJ-822 PJ-862 : 203 dpi PJ-823 PJ-863 PJ-883 : 300 dpi
Maximální rychlost tisku	13,5 str./min. ¹
Maximální šířka tisku	203,2 mm
Maximální délka tisku	279,4 mm
Minimální šířka média	Volné listy 148 mm (A5) Role papíru 210 mm (A4)
Maximální šířka média	Volné listy 215,9 mm (Letter / Legal) Role papíru 215,9 mm (Letter / Legal)
Tloušťka média	Do 0,16mm
Formáty média	A4, A5, Letter, Legal, kontinuální role
Typy média	Papír a syntetické médium <u>Celostránkové</u> : volné listy, kontinuální role, perforovaná role, skládané médium <u>Štítky</u> : kontinuální role, skládané médium
Kapacita akumulátoru	1 750 mAh (volitelné příslušenství)
Výtěžnost akumulátoru	Přibližně. 600 listů A4 na jedno nabití ¹
Doba nabití akumulátoru	2 hodiny (při použití volitelného napájecího adaptéru)
Rozhraní	Všechny modela: USB 2.0 Full Speed (typ C) PJ-862 PJ-863 PJ-883 : Bluetooth v5.2 (klasický + BLE) NFC (pro párování – jen OS Android) PJ-883 : Bezdrátová LAN IEEE 802.11a/b/d/g/i/n podpora pásem 2,4 GHz a 5 GHz
Profil Bluetooth	SPP, OPP, HCRP (klasický Bluetooth), GATT (nízkoenergetický), podpora iAP

Zabezpečení Wi-Fi	Metoda autentizace (šifrovací schéma) Režim Infrastructure: Otevřený systém (žádná/WEP64/WEP128) Společný klíč autentizace (WEP) WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE (TKIP+AES) WPA3-SAE (AES) EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) EAP-TLS (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES) TLS 1.0/1.1/1.2/1.3 Metoda autentizace (šifrovací schéma) Režim Wireless direct: WPA2-PSK (AES) WPS (Wi-Fi Protected Setup) 802.11i
Příkazy tiskárny	Rastrová grafika ESC/P Legacy(ESC/P_P) ESC/P Brother(ESC/P_B) P-touch Template ZPL II emulace
Interní fonty a velikosti	<ESC/P> <u>Bitmapové fonty:</u> Gothic (16, 24, 32dot), Letter Gothic Bold, Helsinki (16, 24, 32, 48dot), Brussel, San Diego, Brougham (24, 32, 48dot) <u>Obrysově fonty:</u> Gothic, Letter Gothic, Helsinki, Brussel (Max: 400 bodů) <P-touch Template> <u>Obrysově fonty:</u> Gothic, Letter Gothic, Helsinki, Brussel (Max: 400 bodů) <ZPL II emulace> <u>Bitmapové fonty:</u> "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H" <u>Obrysový font:</u> "0"
Paměť	RAM: 256 MB Flash: 64 MB (uživatelská oblast: 30 MB)
Interní čárové kódy	Lineární: <Běžné> CODE39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN- 13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), POSTNET, GS1 DataBar (RSS) <Přídavný režim ESC/P> CODE93, UPC/EAN EXTENSION, MSI, Intelligent Mail Barcode <Přídavný režim P-touch Template> Intelligent Mail Barcode <Přídavný režim ZPL II> CODE93, UPC/EAN EXTENSION, MSI, Intelligent Mail Barcode, Industrial 2-of-5, Standard 2-of-5 2D : <Běžné> QR Code, PDF417, MaxiCode, Aztec <Přídavný režim ESC/P> Micro QR Code, MicroPDF417, DataMatrix <Přídavný režim P-touch Template> GS1 Databar Composite, Micro QR Code, MicroPDF417, DataMatrix <Přídavný režim ZPL II> GS1 Databar Composite, MicroPDF417, DataMatrix

Podpora operačních systémů	Microsoft® Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 macOS 10.15 / 11 / 12 Linux Red Hat a Debian
Windows SDK	Microsoft® Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
Mobile SDK (vývojová sada)	Android v8 nebo vyšší iOS v11 nebo vyšší Podpora Bluetooth komunikace od verze 12.2. Vyžaduje vývoj aplikací třetí strany pomocí Brother SDK. Další informace naleznete na: https://support.brother.com/q/s/es/dev/en/index.html?c=eu
Software	P-touch Editor – Program pro návrh štítků s čárovým kódem Brother Print Service Plugin – Tisk bez ovladačů z Android zařízení (od verze 5.0) Mobile Deploy App – Konfigurace vzdálené tiskárny Brother Font Manager – Nástroj pro stažení fontů (jen Windows® přes USB) ⁴ Printer Settings Tool – Program konfigurace zařízení (jen Windows® přes USB) BRAdmin Pro 4 – Správa zařízení (jen Windows®)

Volitelné příslušenství

Manipulace s papírem	PA-RH-600 držák role papíru PA-PG-003 vodítko papíru (PJ-822/823) PA-PG-004 vodítko papíru (PJ-862/863/883)
Akumulátor	PA-BT-002
Přepavní pouzdra	PA-CC-500 ochranné pouzdro PA-RC-001 pouzdro role papíru (krytí IP54) PA-RB-001 pryžový ochranný kryt
AC síťový napájecí adaptér	PA-AD-600AEU 2kolíková EU zástrčka PA-AD-600AUK 3kolíková UK zástrčka
AC síťový USB nabíjecí adaptér	PA-AD-003EU USB C 2kolíková EU zástrčka PA-AD-003UK USB C 3kolíková UK zástrčka
Automobilový napájecí adaptér	PA-CD-600CG od cigaretové zásuvky (12V) PA-CD-600WR trvalé připojení (12 V)
Montážní sada do auta	PA-CM-500

¹ Za standardních testovacích podmínek Brother pro rozměr A4 se vzorem JAITA J1 (1,9% krytí) při teplotě 23 stupňů C, přes USB pomocí Li-ion akumulátoru s plným nabitím nebo AC adaptéru.

² Jen PJ-883.

³ Volitelné příslušenství – PA-BT-002

⁴ Jsou vyžadována oprávnění od držitele licence k fontu

⁵ Další informace o spotřebním materiálu vám poskytne místní zastoupení společnosti Brother

Prostředí

Provozní teploty	Tisk s akumulátorem / automobilovým adaptérem: -10°C až 50°C Tisk AC adaptérem : -10°C až 40°C Nabíjení : 0°C až 40°C
Provozní vlhkost	20% až 80% bez kondenzace
Skladovací teplota	-20°C až 60° C
Skladovací vlhkost	10% až 90% bez kondenzace

Spotřební materiál

Typy média⁵	Volné listy papíru: PA-C-411 (100 listů A4) Role papíru: PA-R-411 šířka A4 / 100 listů o délce A4 (balení 6 rolí)
-------------------------------	---

*Veškeré specifikace jsou v době tisku správné a mohou být dále měněny bez upozornění. Brother a brother logo jsou ochranné známky společnosti Brother Industries, Ltd., registrované v Japonsku a některých dalších zemích. Jakékoli obchodní názvy, loga a názvy produktů jiných společností jsou obchodními názvy nebo ochrannými známkami těchto příslušných společností.
BIE Product Planning: Poslední aktualizace 06/05/2022*