

# Gigaset Fusion

Inovativní a elegantní telefonní systém „vše v jednom“ s profesionálními funkcemi a integrovanou základnou Smart Home

## Výběr z funkcí

- 5" displej Touch & Swipe s intuitivním uživatelským rozhraním
- Mini PBX až pro 20 uživatelů\* a integrovaná DECT základna
- Až 6 hovorů zároveň (max. 4 DECT hovory)
- Integrovaná základna Gigaset Smart Home
- Přístup ke kontaktům Google a Microsoft 365
- Připojení náhlavní soupravy pomocí USB-C nebo Bluetooth
- Flexibilní možnosti připojení díky dvoupásmovému Wi-Fi a rozhraní PoE LAN
- 5 místních telefonních záznamníků, včetně funkce stáhnutí zprávy
- Interní telefonní seznam na 1.000 záznamů, centrální telefonní seznam na 500 záznamů
- Nadčasový a elegantní design



Gigaset Fusion představuje kombinaci stolního telefonu, DECT základny, mini telefonního systému a základny Smart Home. Všechna nastavení a funkce lze individuálně nakonfigurovat přes webové rozhraní a intuitivně ovládat přes nově vyvinuté uživatelské rozhraní pomocí displeje Touch & Swipe. Různá integrovaná rozhraní nabízejí flexibilitu při připojení modelu Fusion i externích přístrojů. V kombinaci s nadčasovým elegantním designem je Gigaset Fusion ideální pro malé kanceláře, lékařské praxe, právnické firmy, agentury a sofistikovanou domácí kancelář.



## Flexibilní konektivita

Nový model Gigaset Fusion byl vyvinut pro celou řadu situací. Integrovaná mini PBX zvládne až 20 uživatelů. Na DECT rozhraní můžete provozovat až 8 sluchátek a na mini PBX pak až 20 stolních IP telefonů. Integrované rozhraní Bluetooth 4.2 vám umožňuje provozovat bezšňůrová sluchátka a přenášet kontakty z chytrého telefonu. Pro rychlé LAN připojení je k dispozici dvouportový přepínač, jenž se využívá také k napájení (PoE). Navíc je Gigaset Fusion možné integrovat do vaší sítě přes Wi-Fi, a tak si v místě používání zachováte flexibilitu.

## Intuitivní ovládání v nadčasovém designu

Pětipalcový kapacitní displej Touch & Swipe s vysokým kontrastem usnadňuje přístup ke všem telefonním funkcím a zajišťuje viditelné informace o volajícím – bez ohledu na to, kde je telefon umístěn nebo připevněn. Až 72 programovatelných displejových kláves a widgetů otevírá četné možnosti pro optimální nastavení přístroje pro vaše potřeby při každodenní práci. Elegantní design telefonu a použití vysoce kvalitních materiálů činí Gigaset Fusion atraktivním v každém kancelářském prostředí.

## Chytrá automatizace pro vaše prostředí

S integrovanou základnou z portfolia Gigaset Smart Home lze Fusion vedle funkcí telekomunikačního centra použít jako základnu pro vaši instalaci Gigaset Smart Home. To znamená, že na přístroji můžete ovládat centrální funkce, například přepínání sledovacích profilů.

# Gigaset

## Technické specifikace

<b>Objednávkové informace</b>	<b>Barva</b>	tmavě titanová
<b>Audio</b>	<b>Kodeky</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>G.711 a-law</li> <li>G.711 μ-law</li> <li>G.722</li> <li>G.729a</li> </ul>
<b>Displej</b>	<b>Rozlišení</b>	1280 x 720 pixelů
	<b>Vlastnosti</b>	dotykový displej
	<b>Velikost (palce)</b>	5"
<b>Telefonie</b>	<b>Telefonní přístroje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přidejte a ovládejte až 20 SIP přístrojů</li> <li>Přidejte a ovládejte až 8 DECT přístrojů</li> <li>Detaily sluchátka: název (upravitelný), přiřazení interního čísla a nahrazení sluchátka</li> </ul>
	<b>Repeater</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přidat 2 přístroje DECT Repeater HX</li> <li>Upravitelný název repeateru</li> </ul>
	<b>Funkce</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zobrazení individuálního názvu každého telefonního přístroje (upravitelné)</li> <li>Nastavitelná klávesa zpráv (MWI)</li> <li>Přiřazení čísla podle typu připojení pro odchozí a příchozí hovory</li> <li>Nastavitelný rozsah interních čísel</li> </ul>
	<b>Skupiny volání</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přidejte nebo ovládejte až 5 skupin volání</li> <li>Přiřazení linky pro příchozí a odchozí hovory</li> <li>Nastavitelné chování vyzvánění (lineární vyzvánění (doba vyzvánění) a paralelní vyzvánění)</li> </ul>
	<b>VoIP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Až 20 VoIP účtů</li> <li>Jednoduchá konfigurace internetové telefonie (VoIP) pomocí průvodce</li> <li>Předem definované VoIP profily hlavních poskytovatelů telefonie</li> <li>VoIP připojení lze aktivovat/deaktivovat</li> <li>Automatickou aktualizaci VoIP profilů lze aktivovat/deaktivovat</li> <li>Přiřazení SIP účtů individuálním sluchátkům (zejména směr odesílání a přijímání)</li> <li>Mini PBX až pro 20 uživatelů</li> <li>VoIP protokol: SIP (RFC3261, RFC2543)</li> <li>DMTF (Inband), RTP-Payload (RFC4733), SIP-INFO</li> <li>Nastavení STUN serveru (adresa STUN serveru)</li> </ul>
	<b>DECT</b>	4 hovory zároveň
<b>Signalizace &amp; indikace na displeji</b>	<b>Vyzváněcí tóny</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Specifické vyzváněcí tóny (interní/externí/skupinové/dveřní interkom)</li> <li>Přes webové rozhraní lze nahrát individuální vyzváněcí tóny</li> </ul>
	<b>Melodie pro čekání</b>	Přes webové rozhraní lze nahrát individuální melodie pro čekání
	<b>CLIP</b>	CLIP, CNIP: zobrazení jména u příchozích hovorů, odchozích hovorů, zmeškaných hovorů a vytáčeného čísla.
<b>Ochrana hovorů</b>	<b>Seznam blokování</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nerušit: seznam zablokovaných čísel (spam)</li> <li>Nerušit s kapacitou až 1000 zablokovaných čísel</li> <li>Vyhledávání v seznamu blokování podle čísla a komentáře</li> </ul>
	<b>Potlačení anonymních hovorů</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blokování anonymních hovorů</li> <li>Ztišení vyzváněcího tónu (pouze vizuální zobrazení) u anonymních hovorů</li> </ul>

# Gigaset

<b>Zámek vytáčení</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Blokování vytáčení určitých telefonních čísel</li><li>• Rozsahy čísel (mobilní čísla, předvolby, mezinárodní předvolby)</li></ul>
-----------------------	---



# Gigaset

<b>Telefonní záznamník</b>	<b>Počet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5x integrovaný digitální telefonní záznamník</li> <li>• Síťový telefonní záznamník pro každou vytvořenou linku</li> </ul>
	<b>Ohlášení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkce nahrávání a indikace</li> <li>• Časově řízená změna mezi nahráváním a indikací</li> </ul>
	<b>Funkce</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuální PIN pro každý telefonní záznamník</li> <li>• Individuální název pro každý telefonní záznamník</li> </ul>
	<b>Ohlášení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro každý telefonní záznamník lze nahrát individuální ohlášení a text zprávy</li> <li>• Předem nastavené standardní ohlášení (plug &amp; play)</li> <li>• Výchozí nastavení závisejí na zvoleném jazyce webového konfigurátora</li> <li>• Ohlášení data a času pro každou zprávu na připojených SIP telefonních přístrojích</li> </ul>
	<b>Doba nahrávání</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Až 30 minut nahrávání</li> <li>• Nastavitelná délka nahrávání zprávy: 30 s, 1, 2, 3 nebo 4 minuty</li> <li>• Měřená délka nahrávání</li> </ul>
	<b>Ovládání</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefonní záznamník lze aktivovat/deaktivovat</li> <li>• Snadné ovládání telefonního záznamníku na přístroji Fusion nebo přes sluchátko</li> <li>• Snadné ovládání telefonního záznamníku přes webové rozhraní</li> </ul>
	<b>Oznámení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oznámení nových zpráv na přístroji Fusion nebo přes sluchátko</li> <li>• Oznámení nových zpráv přes aplikaci Gigaset elements</li> </ul>
	<b>Ochrana proti výpadku elektřiny</b>	Nahrávky jsou neomezeně chráněny proti výpadku proudu
	<b>Přijetí hovoru</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přesměrování hovoru na telefonní záznamník</li> <li>• Nastavitelné přijetí hovoru: ihned, po 10, 18 nebo 30 s, automaticky</li> </ul>
	<b>Interaktivní jazykové menu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přidejte a ovládejte až 2 IVR</li> <li>• Individuální název pro každé interaktivní jazykové menu</li> <li>• Ohlášení lze nahrát individuálně</li> <li>• IVR klávesy lze nakonfigurovat individuálně (0-9, #, *)</li> </ul>

# Gigaset

<b>Telefonní seznam</b>	<b>Místní kontakty</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adresář až na 1000 záznamů</li> <li>• Přímé vytáčení z telefonního seznamu</li> <li>• 3 telefonní čísla na záznam</li> <li>• Záznam obsahuje příjmení, jméno, až tři telefonní čísla, e-mailovou adresu a firmu</li> <li>• Telefonní číslo lze kategorizovat jako kancelář, mobilní telefon a telefon domů</li> <li>• Upravitelné telefonní číslo: kopírovat, uložit a smazat</li> <li>• Upravitelný telefonní seznam: kopírovat, uložit a smazat</li> <li>• Vyhledávání v telefonním seznamu (okamžité vyhledávání) podle telefonního čísla, příjmení, e-mailové adresy a firmy</li> <li>• Třídění kontaktů podle jména nebo příjmení</li> <li>• Import kontaktů</li> </ul>
	<b>Centrální kontakty</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adresář až na 500 záznamů (vCard)</li> <li>• Přímé vytáčení z telefonního seznamu</li> <li>• 3 telefonní čísla na záznam (DECT sluchátko) a 6 telefonních čísel na záznam (na přístroji Fusion)</li> <li>• Záznam obsahuje příjmení a jméno</li> <li>• Telefonní číslo lze kategorizovat jako kancelář, mobilní telefon a telefon domů</li> <li>• Upravitelné telefonní číslo: kopírovat, uložit a smazat</li> <li>• Upravitelný telefonní seznam: kopírovat, uložit a smazat</li> <li>• Vyhledávání v telefonním seznamu (okamžité vyhledávání) podle telefonního čísla, příjmení, e-mailové adresy a firmy</li> <li>• Třídění kontaktů podle jména nebo příjmení</li> <li>• Import kontaktů</li> </ul>
	<b>Kontakty Google</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adresář až na 1000 záznamů</li> <li>• Přímé vytáčení z telefonního seznamu</li> <li>• 6 telefonních čísel na záznam</li> <li>• Záznam obsahuje příjmení, jméno a až šest telefonních čísel</li> <li>• Upravitelný telefonní seznam: kopírovat a uložit</li> <li>• Vyhledávání v telefonním seznamu (okamžité vyhledávání) podle telefonního čísla a příjmení</li> <li>• Snadný přístup k účtu Google přes aktivací kód</li> </ul>
	<b>Kontakty Microsoft Office 365</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adresář až na 1000 záznamů</li> <li>• Přímé vytáčení z telefonního seznamu</li> <li>• 6 telefonních čísel na záznam</li> <li>• Záznam obsahuje příjmení, jméno a až šest telefonních čísel</li> <li>• Upravitelný telefonní seznam: kopírovat a uložit</li> <li>• Vyhledávání v telefonním seznamu (okamžité vyhledávání) podle telefonního čísla a příjmení</li> <li>• Snadný přístup k účtu Microsoft Office 365 přes aktivací kód</li> </ul>
	<b>Kontakty LDAP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adresář až na 1000 záznamů</li> <li>• Přímé vytáčení z telefonního seznamu</li> <li>• 3 telefonní čísla na záznam</li> <li>• Záznam obsahuje příjmení, jméno, až tři telefonní čísla, e-mailovou adresu a firmu</li> <li>• Upravitelný telefonní seznam: kopírovat a uložit</li> <li>• Vyhledávání v telefonním seznamu (okamžité vyhledávání) podle telefonního čísla a příjmení</li> <li>• Vyhledávání jména pro příchozí hovory lze aktivovat/deaktivovat</li> <li>• Kontakty LDAP lze aktivovat/deaktivovat</li> <li>• Individuální název pro telefonní seznam LDAP</li> </ul>

<p><b>Kontakty XML</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adresář až na 1000 záznamů</li> <li>• Přímé vytáčení z telefonního seznamu</li> <li>• 6 telefonních čísel na záznam</li> <li>• Záznam obsahuje příjmení, jméno, až šest telefonních čísel, e-mailovou adresu a firmu</li> <li>• Telefonní číslo lze kategorizovat jako kancelář, mobilní telefon a telefon domů</li> <li>• Upravitelné telefonní číslo: kopírovat, uložit a smazat</li> <li>• Upravitelný telefonní seznam: kopírovat, uložit a smazat</li> <li>• Vyhledávání v telefonním seznamu (okamžité vyhledávání) podle telefonního čísla a příjmení</li> <li>• Vyhledávání jména pro příchozí hovory lze aktivovat/deaktivovat</li> <li>• Vyhledávání jména pro odchozí hovory</li> <li>• Vyhledávání jména pro příchozí hovory</li> <li>• Kontakty XML lze aktivovat/deaktivovat</li> <li>• Individuální název pro telefonní seznam XML</li> <li>• Nastavení telefonního seznamu XML zadáním názvu poskytovatele, serverové adresy, uživatelského jména a hesla</li> <li>• Volitelný filtr telefonních čísel</li> <li>• Využití kontaktů pro telefonní seznam, zlaté stránky a soukromý online telefonní seznam</li> </ul>
<p><b>Nouzová čísla</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefonní seznam až na 10 záznamů</li> <li>• Záznam obsahuje telefonní číslo a komentář</li> <li>• Vyhledávání v telefonním seznamu (okamžité vyhledávání) podle telefonního čísla a komentáře</li> <li>• Nouzová čísla je možné vytáčet i při aktivovaném zámku klávesnice na přístroji</li> </ul>
<p><b>Seznamy hovorů</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seznamy hovorů až na 1000 záznamů</li> <li>• Záznamy na seznamu hovorů lze jednoduše blokovat</li> <li>• Seznamy hovorů lze třídit podle připojení, času a příjmení</li> <li>• Ze seznamu hovorů lze ukládat telefonní čísla</li> <li>• Seznamy hovorů s telefonním číslem (CLIP/CNIP) a datem/časem pro všechny hovory a pro odchozí, příchozí nebo zmeškané hovory</li> </ul>

# Gigaset

<b>Funkce vytáčení</b>	<b>Funkce</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přesměrování hovoru: CFU, CFNR, CFB</li> <li>• Přesměrování hovoru (RFC5589)</li> <li>• Předání hovoru: s dotazem, bez dotazu, naslepo</li> <li>• Držení hovoru/Uskutečnění hovoru/Pokračování v hovoru</li> <li>• Čekání hovoru, přesměrování, držení, prohození, konference (s konzultací a ad hoc), přesměrování hovoru (s konzultací a naslepo)</li> <li>• Časově řízené přesměrování</li> <li>• Čekání hovoru lze na jednotlivých telefonních přístrojích aktivovat/deaktivovat</li> <li>• Volitelný tón pro čekání hovoru</li> <li>• Zobrazení počtu zmeškaných hovorů/nových hlasových zpráv lze aktivovat/deaktivovat</li> <li>• Přepínání hlasové cesty (přes náhlavní soupravu a přes handsfree)</li> <li>• Řízení odchozích hovorů přes funkční klávesu (přes náhlavní soupravu a handsfree)</li> </ul>
	<b>Funkce vytáčení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přidejte nebo ovládejte až 30 pravidel pro přesměrování hovoru</li> <li>• Hovory na registrovaný telefon je možné přesměrovat</li> <li>• Přesměrování hovorů lze aktivovat/deaktivovat (vždy, je-li obsazeno a pokud nikdo neodpovídá)</li> <li>• Pravidla pro přesměrování hovoru (lze aktivovat/deaktivovat, manuálně nebo časově řízená) lze zobrazit na displeji telefonu (nastavitelné)</li> <li>• Umístění nepoužívaných čísel</li> <li>• Upravitelné předvolby</li> <li>• K odchozím číslům lze přidat kódy vytáčení (lze aktivovat/deaktivovat)</li> <li>• Předvolba (mezinárodní a místní)</li> <li>• Mezinárodní kódy lze volit podle přednastavení</li> <li>• Ovládejte a konfigurujte pravidla vytáčení</li> <li>• Vyhledávání v pravidlech vytáčení (okamžité vyhledávání) podle telefonního čísla a komentáře</li> <li>• Zajdete telefonní číslo a komentář</li> <li>• Lze použít předvolby</li> <li>• Pravidla vytáčení lze aktivovat/deaktivovat</li> </ul>
	<b>Hovory zároveň</b>	6 externích hovorů zároveň
	<b>Konferenční hovory</b>	Telefonní konference s 5 účastníky (místními)
	<b>Proces vytáčení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DTMF (SIP Info/RFC4733, In-Band)</li> <li>• Vícefrekvenční volba (DTMF)</li> </ul>
	<b>Opětovné vytáčení</b>	Možnost přímého vytáčení ze seznamu hovorů
<b>Dosah</b>	<b>DECT</b>	Venku: až 300 m; uvnitř: až 50 m
	<b>Zvýšení dosahu</b>	Zvýšení dosahu pomocí přístroje Gigaset Repeater / Gigaset Repeater X
	<b>Wi-Fi</b>	V budovách: až 50 m
	<b>Bluetooth</b>	Až 10 m
<b>Napájení</b>	<b>Napájecí jednotka</b>	230V plug-in napájecí jednotka
	<b>Power over Ethernet (PoE)</b>	IEEE 802.3af, Třída 3
<b>ECO-DECT</b>	<b>Snížení vysílacího výkonu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Režim ECO – manuální snížení vysílacího výkonu základny a všech přihlášených sluchátek</li> <li>• Režim ECO Plus pro 100% snížení vysílacího výkonu základny a všech přihlášených sluchátek</li> <li>• Režimy ECO a ECO Plus nejsou dostupné, pokud se používá Smart Home</li> </ul>

# Gigaset

<b>Kompatibilita</b>	<b>Standardy</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DECT-CAT-iq 2.0</li><li>• DECT-CAT-iq 2.1 (sluchátko)</li><li>• SUOTA (Software update over the air)</li><li>• DECT ULE podle ETSI TS 102 939-1</li></ul>
----------------------	------------------	---

# Gigaset



<b>Konektivita</b>	<b>Připojení Bluetooth</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth 4.2</li><li>• Aktivovat/deaktivovat Bluetooth</li><li>• Displej stavu Bluetooth</li><li>• Automatické vyhledávání dostupných přístrojů Bluetooth</li><li>• Upravitelné názvy přístrojů</li><li>• Třída Bluetooth: Třída 2, 2,5 mW, 4 dBm, ~ 10 m</li><li>• Profily Bluetooth: handsfree profily, profily sluchátka a import telefonních seznamů</li></ul>
--------------------	----------------------------	---

# Gigaset

<b>Specifikace sítě</b>	<b>LAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ethernet RJ45 1000 Mbps</li> <li>10/100/1000 Base-T Auto MDI/MDIX Ethernet LAN Port (802.3/u/ab)</li> <li>Typ IPv4 adresy: statická a automatická</li> <li>Podpora masky podsítě</li> <li>Podpora preferovaného DNS serveru</li> <li>Podporuje alternativní DNS servery</li> </ul>
	<b>Power over Ethernet (PoE)</b>	IEEE 802.3af, Třída 3
	<b>Sítě</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SNTP</li> <li>DNS SRV-RR (RFC2782)</li> <li>VLAN (IEEE 802.1q), identifikátor VLAN (LAN), prioritizace VLAN (LAN)</li> <li>802.1x, Link Layer Discovery Protocol (LLDP)</li> <li>Provoz na routerech s automatickým přiřazením IO adresy (DHCP)</li> <li>DHCP (možnost: 60, 114, 120)</li> <li>DHCPv4 (RFC2131)</li> <li>SIP (RFC3261, RFC2543, RFC2396)</li> <li>SDP (Session Description Protocol, RFC4566, RFC3264, RFC3555)</li> <li>RTF (RFC3551, RFC3555, RFC2833)</li> <li>SRTP</li> <li>STUN (RFC3489)</li> <li>HTTP</li> <li>HTTPS</li> </ul>
	<b>Standard sítě</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Internetový protokol: IPv4 (RFC0791)</li> <li>LDPA/LDAPS</li> <li>DNS SVR (systém doménových jmen)</li> <li>TCP, UDP</li> </ul>
	<b>Zabezpečení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TLS 1.1/1.2/1.3 pro HTTPS a SIP, SIP over TLS</li> <li>SRTP (RFC3711), TLS (RFC5246), SIP over TLS</li> <li>Přijmout/aktivovat/deaktivovat všechny certifikáty</li> <li>Zobrazení názvu a typu certifikátu</li> <li>Upravit certifikáty: zobrazit detaily, odstranit</li> <li>Importovat certifikáty</li> <li>Podpora certifikátu klienta (možnost nahrání certifikátu a privátního klíče)</li> <li>Autentizace HTTP (uživatelské jméno HTTP digest, heslo HTTP digest)</li> <li>HTTPS (Server/Klient)</li> <li>HTTPS webový přístup na manažera přístrojů</li> </ul>
	<b>Quality of Service (QoS)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Class of Service (CoS)</li> <li>Řízení šířky pásma pro prioritizační služby</li> <li>QoS (RFC2474, RFC2475)</li> <li>SIP ToS, Diffserv</li> <li>RTP ToS, Diffserv</li> <li>DSCP</li> <li>Podpora DSCP (Differentiated Services Code Point)</li> <li>IEEE 802.1p</li> <li>IEEE 802.1p prioritizace portů na LAN portu, prioritizace aplikací na WAN portu</li> <li>IEEE 802.1Q VLAN tagging</li> </ul>
	<b>Provisioning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auto-provisioning přes HTTP/HTTPS</li> <li>Auto-provisioning podle uživatelem přes MAC adresu a konfigurační XML soubor</li> <li>Funkce zálohování a obnovy</li> <li>Upgrade/downgrade firmwaru</li> <li>Upravitelný datový server (URL)</li> <li>Proces provisioningu lze zahájit manuálně</li> </ul>
	<b>Údržba a servis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktualizace firmwaru přes webový konfigurátor</li> <li>Uložit a obnovit</li> <li>Syslog</li> <li>Logování událostí: místní a syslog</li> <li>Sledování PCAP</li> </ul>

# Gigaset

<b>Funkce WLAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivovat, odpojovat a odstraňovat WLAN síť</li> <li>• Zobrazení stavu WLAN</li> <li>• Automatické vyhledávání dostupných WLAN sítí</li> <li>• Manuální zadání SSID</li> </ul>
<b>Standard WLAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.11 a/b/g/n/ac</li> </ul>
<b>Frekvence WLAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,4 GHz</li> <li>• 5 GHz</li> </ul>
<b>Výkon přenosu WLAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 802.11b: 17 dBm +/- 1,5 dBm</li> <li>• 802.11g: 15 dBm +/- 1,5 dBm</li> <li>• 802.11n: 12,5 dBm +/- 1,5 dBm</li> </ul>
<b>Citlivost příjmu WLAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -87 dBm @ 11 Mbit/s</li> <li>• -71 dBm @ 54 Mbit/s</li> <li>• -68 dBm @ msc15, HT20/-66 dBm @ mcs15, HT40°</li> </ul>
<b>Zabezpečení WLAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEP</li> <li>• WPA/WPA2-Personal</li> <li>• WPA/WPA2-Enterprise</li> </ul>

<b>Regulace – Specifikace</b>	<b>Schválení</b>	Schválení: CE
	<b>Směrnice</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SMĚRNICE 2009/125/ES</li> <li>• SMĚRNICE 2011/65/EU</li> <li>• SMĚRNICE 2014/53/EU</li> </ul>

<b>Rozměry &amp; hmotnost</b>	<b>Přístroj</b>	<b>Výška</b>	<b>Šířka</b>	<b>Hloubka</b>	<b>Hmotnost</b>
		Stolní telefon	108 mm	215 mm	182 mm

<b>Obsah balení</b>	1x	stolní telefon
	1x	telefonní sluchátko
	1x	kabel k připojení sluchátka
	1x	napájecí adaptér
	1x	LAN kabel
	1x	bezpečnostní leták

\*) Uživatel Uživatel odpovídá nastavenému terminálu. Každý terminál obdrží samostatné číslo pro interní hovory.

Herausgegeben von Gigaset Communications GmbH. Alle Rechte, Liefermöglichkeiten und Änderungen in Technik und Design vorbehalten.  
Die in diesem Dokument verwendeten Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. ProDSION-DE-0221

Verze 12.10.2022

# Gigaset